

Поиск каналов со спутника КазСат3 на спутниковом приемнике производства завода им. Кирова, тип модели - S2400ND.
Предварительно необходимо настроить антенну на спутник КазСат3.
Сбросить спутниковый приемник на заводские настройки.
МЕНЮ>Настройки>Системные. PIN код по умолчанию 0000>Установки>Заводские настройки>Вернуться к заводским настройкам-Да.
Появится сообщение "Пожалуйста, перегрузите ресивер".
Отключите спутниковый приемник от сети, вытащив вилку блока питания из розетки или штекер блока питания из ресивера на 2 минуты.
Включите спутниковый приемник.
Появится меню выбора языка. Выберите язык.
Нажмите кнопку ОК пульта для перехода на пункт меню "Настройки МШУ".
Выберите тип установленной LNB.
Нажмите кнопку ОК пульта для перехода на пункт меню "Точка входа".
Выберите строку "TR User1".
Нажмите желтую кнопку пульта для редактирования параметров транспондера.
Введите частоту, например, 10762 в первой строке.
Другие параметры - поляризация горизонтальная H, символьная скорость/SR 30000, FEC 3/4.
Нажмите кнопку ОК пульта. Появится окно для сохранения изменений.
Выберите "Да, сохранить".
Появится меню "Сигнал захвачен" с индикацией мощности сигнала.
Нажмите кнопку ОК пульта. Будет произведен поиск каналов.
На канале №0 будет заставка, сообщающая, что ресивер настроен на казсат-3

Транспондеры на спутнике KazSat 3 для ОтауТВ

10720,Н,30000,3/4

10762,Н,30000,3/4

10804,Н,30000,3/4

10887,Н,30000,3/4